

Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 1

Hauptsprechgruppe: FW-ND-HAUPT	Ausweichsprechgruppe: FW-ND-AUSW-1
Funkrufzeichen: Tank Neusiedl (bzw. Einsatzleitung Neusiedl)	

Bewerber	
	Alarmierungstext: FF Neusiedl: Sirene/B2/Brand Windrad/Neusiedl/Windpark (13:42)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Tank Neusiedl und 7 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Neusiedl, Ausrückmeldung: Fahren mit Tank und 7 Mann zum Brand Windrad in Neusiedl, Windpark aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Meldung: Rüstlösch Gols wurde ebenfalls mitalarmiert, kommen.
Hier Tank Neusiedl, verstanden, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	Gegenstelle (Rüstlösch Gols): Einsatzleitung Neusiedl von Rüstlösch Gols, kommen.
Hier Einsatzleitung Neusiedl, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Gols): Hier Rüstlösch Gols, Meldung: Sind mit Rüstlösch und 9 Mann, davon 4 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.
Hier Einsatzleitung Neusiedl, warten. <i>Der Bewerber fragt beim Einsatzleiter nach: Hr. Einsatzleiter, Rüstlösch Gols ist auf der Anfahrt, erwartet Befehle und fragt, wo der genaue Einsatzort ist.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Der Einsatzort befindet sich im Windpark Gols 2, von Gols kommend auf der linken Seite der Bundesstraße. Der Gruppenkommandant soll nach dem Eintreffen zu mir kommen.

Hier Einsatzleitung Neusiedl, Meldung: Der Einsatzort befindet sich im Windpark Gols 2, von Gols kommend auf der linken Seite der Bundesstraße. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Gols): Hier Rüstlösch Gols, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Wir sind am Einsatzort eingetroffen.
<i>Bewerber setzt den Status „Am Einsatzort“ an LSZ ab.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Rüstlösch Gols ist eingetroffen und hat von mir den Einsatzbefehl erhalten. Sprechgruppe am Einsatzort ist "FW-ND-AUSW-1".
<i>Der Bewerber nimmt ein Handfunkgerät mit der angeordneten Sprechgruppe in Betrieb.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Teile der LSZ mit, dass Ausbreitungsfahr besteht und wir noch Tank Mönchhof benötigen.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, kommen.
Hier Einsatzleitung Neusiedl, Lagemeldung: Es besteht Ausbreitungsfahr, Befehl: Nachalarmierung von Tank Mönchhof, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Rüstlösch Gols soll 2 Mann mit Absperrmaterial zu Tank Neusiedl schicken.
<i>Der Bewerber funkt mit dem Handfunkgerät: Rüstlösch Gols von Einsatzleitung Neusiedl, Befehl: Schicken Sie 2 Mann mit Absperrmaterial zu Tank Neusiedl, kommen.</i>	
	Gegenstelle (Rüstlösch Gols): Hier Rüstlösch Gols, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Neusiedl, Einrückmeldung: Sind mit Tank eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.

Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 2

Hauptsprechgruppe: FW-EU-HAUPT	Ausweichsprechgruppe: FW-EU-AUSW-2
Funkrufzeichen: Rüstlösch Eisenstadt (bzw. Einsatzleitung Eisenstadt)	

Bewerber	
	Alarmierungstext: FF Eisenstadt: Sirene/B2/Waldbrand/Eisenstadt/Burgstallberg (18:12)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Rüstlösch Eisenstadt und 8 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Rüstlösch Eisenstadt, Ausrückmeldung: Fahren mit Rüstlösch und 8 Mann zum Waldbrand in Eisenstadt, Burgstallberg aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Meldung: Tank Kleinhöflein wurde ebenfalls mitalarmiert, kommen.
Hier Rüstlösch Eisenstadt, verstanden, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	Gegenstelle (Tank Kleinhöflein): Einsatzleitung Eisenstadt von Tank Kleinhöflein, kommen.
Hier Einsatzleitung Eisenstadt, kommen.	
	Gegenstelle (Tank Kleinhöflein): Hier Tank Kleinhöflein, Meldung: Sind mit Tank und 8 Mann, davon 3 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.
Hier Einsatzleitung Eisenstadt, warten. <i>Der Bewerber fragt beim Einsatzleiter nach: Hr. Einsatzleiter, Tank Kleinhöflein ist auf der Anfahrt, erwartet Befehle und fragt, wo der genaue Einsatzort ist.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Der Einsatzort befindet sich im Wald hinter der Volksschule, von Kleinhöflein kommend vor der Volksschule rechts abbiegen. Der Gruppenkommandant soll nach dem Eintreffen zu mir kommen.

Hier Einsatzleitung Eisenstadt, Meldung: Der Einsatzort befindet sich im Wald hinter der Volksschule, von Kleinhöflein kommend vor der Volksschule rechts abbiegen. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.	
	Gegenstelle (Tank Kleinhöflein): Hier Tank Kleinhöflein, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Wir sind am Einsatzort eingetroffen.
<i>Bewerber setzt den Status „Am Einsatzort“ an LSZ ab.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Tank Kleinhöflein ist eingetroffen und hat von mir den Einsatzbefehl erhalten. Sprechgruppe am Einsatzort ist "FW-EU-AUSW-2".
<i>Der Bewerber nimmt ein Handfunkgerät mit der angeordneten Sprechgruppe in Betrieb.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Teile der LSZ mit, dass Ausbreitungsgefahr besteht und wir noch Rüstlösch Großhöflein benötigen.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, kommen.
Hier Einsatzleitung Eisenstadt, Lagemeldung: Es besteht Ausbreitungsgefahr, Befehl: Nachalarmierung von Rüstlösch Großhöflein, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Tank Kleinhöflein soll 3 Mann mit C-Schläuchen zu Rüstlösch Eisenstadt schicken.
<i>Der Bewerber funkt mit dem Handfunkgerät:</i> Tank Kleinhöflein von Einsatzleitung Eisenstadt, Befehl: Schicken Sie 3 Mann mit C-Schläuchen zu Rüstlösch Eisenstadt, kommen.	
	Gegenstelle (Tank Kleinhöflein): Hier Tank Kleinhöflein, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Rüstlösch Eisenstadt, Einrückmeldung: Sind mit Rüstlösch eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.

Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 3

Hauptsprechgruppe: FW-MA-HAUPT	Ausweichsprechgruppe: FW-MA-AUSW-3
Funkrufzeichen: Tank Mattersburg (bzw. Einsatzleitung Mattersburg)	

Bewerber	
	Alarmierungstext: FF Mattersburg: Sirene/B2/Strohpressenbrand/Mattersburg/Waldäcker (09:45)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Tank Mattersburg und 9 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Mattersburg, Ausrückmeldung: Fahren mit Tank und 9 Mann zum Strohpressenbrand in Mattersburg, Waldäcker aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Meldung: Rüstlösch Marz wurde ebenfalls mitalarmiert, kommen.
Hier Tank Mattersburg, verstanden, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	Gegenstelle (Rüstlösch Marz): Einsatzleitung Mattersburg von Rüstlösch Marz, kommen.
Hier Einsatzleitung Mattersburg, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Marz): Hier Rüstlösch Marz, Meldung: Sind mit Rüstlösch und 7 Mann, davon 2 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.
Hier Einsatzleitung Mattersburg, warten. <i>Der Bewerber fragt beim Einsatzleiter nach: Hr. Einsatzleiter, Rüstlösch Marz ist auf der Anfahrt, erwartet Befehle und fragt, wo der genaue Einsatzort ist.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Der Einsatzort befindet sich auf den Äckern hinter dem Einkaufszentrum, von Marz kommend gleich bei der Ortseinfahrt. Der Gruppenkommandant soll nach dem Eintreffen zu mir kommen.

Hier Einsatzleitung Mattersburg, Meldung: Der Einsatzort befindet sich auf den Äckern hinter dem Einkaufszentrum, von Marz kommend gleich bei der Ortseinfahrt. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Marz): Hier Rüstlösch Marz, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Wir sind am Einsatzort eingetroffen.
<i>Bewerber setzt den Status „Am Einsatzort“ an LSZ ab.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Rüstlösch Marz ist eingetroffen und hat von mir den Einsatzbefehl erhalten. Sprechgruppe am Einsatzort ist "FW-MA-AUSW-3".
<i>Der Bewerber nimmt ein Handfunkgerät mit der angeordneten Sprechgruppe in Betrieb.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Teile der LSZ mit, dass Ausbreitungsgefahr besteht und wir noch Tank Walbersdorf benötigen.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, kommen.
Hier Einsatzleitung Mattersburg, Lagemeldung: Es besteht Ausbreitungsgefahr, Befehl: Nachalarmierung von Tank Walbersdorf, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Rüstlösch Marz soll 2 Mann mit Schaummittel zu Tank Mattersburg schicken.
<i>Der Bewerber funkt mit dem Handfunkgerät: Rüstlösch Marz von Einsatzleitung Mattersburg, Befehl: Schicken Sie 2 Mann mit Schaummittel zu Tank Mattersburg, kommen.</i>	
	Gegenstelle (Rüstlösch Marz): Hier Rüstlösch Marz, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Mattersburg, Einrückmeldung: Sind mit Tank eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.

Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 4

Hauptsprechgruppe: FW-OP-HAUPT	Ausweichsprechgruppe: FW-OP-AUSW-4
Funkrufzeichen: Rüstlösch Oberpullendorf (bzw. Einsatzleitung Oberpullendorf)	

Bewerber	
	Alarmierungstext: FF Oberpullendorf: Sirene/B2/Flurbrand/Oberpullendorf/Sommerwiesen (11:39)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Rüstlösch Oberpullendorf und 8 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Rüstlösch Oberpullendorf, Ausrückmeldung: Fahren mit Rüstlösch und 8 Mann zum Flurbrand in Oberpullendorf, Sommerwiesen aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Meldung: Tank Stoob wurde ebenfalls mitalarmiert, kommen.
Hier Rüstlösch Oberpullendorf, verstanden, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	Gegenstelle (Tank Stoob): Einsatzleitung Oberpullendorf von Tank Stoob, kommen.
Hier Einsatzleitung Oberpullendorf, kommen.	
	Gegenstelle (Tank Stoob): Hier Tank Stoob, Meldung: Sind mit Tank und 8 Mann, davon 3 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.
Hier Einsatzleitung Oberpullendorf, warten. <i>Der Bewerber fragt beim Einsatzleiter nach: Hr. Einsatzleiter, Tank Stoob ist auf der Anfahrt, erwartet Befehle und fragt, wo der genaue Einsatzort ist.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Der Einsatzort befindet sich beim neuen Rückhaltebecken, von Stoob kommend rechts einbiegen. Der Gruppenkommandant soll nach dem Eintreffen zu mir kommen.

Hier Einsatzleitung Oberpullendorf, Meldung: Der Einsatzort befindet sich beim neuen Rückhaltebecken, von Stoob kommend rechts einbiegen. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.	
	Gegenstelle (Tank Stoob): Hier Tank Stoob, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Wir sind am Einsatzort eingetroffen.
<i>Bewerber setzt den Status „Am Einsatzort“ an LSZ ab.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Tank Stoob ist eingetroffen und hat von mir den Einsatzbefehl erhalten. Sprechgruppe am Einsatzort ist "FW-OP-AUSW-4".
<i>Der Bewerber nimmt ein Handfunkgerät mit der angeordneten Sprechgruppe in Betrieb.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Teile der LSZ mit, dass Ausbreitungsgefahr besteht und wir noch Rüstlösch Neutal benötigen.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, kommen.
Hier Einsatzleitung Oberpullendorf, Lagemeldung: Es besteht Ausbreitungsgefahr, Befehl: Nachalarmierung von Rüstlösch Neutal, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Tank Stoob soll 3 Mann mit Feuerpatschen zu Rüstlösch Oberpullendorf schicken.
<i>Der Bewerber funkt mit dem Handfunkgerät:</i> Tank Stoob von Einsatzleitung Oberpullendorf, Befehl: Schicken Sie 3 Mann mit Feuerpatschen zu Rüstlösch Oberpullendorf, kommen.	
	Gegenstelle (Tank Stoob): Hier Tank Stoob, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Rüstlösch Oberpullendorf, Einrückmeldung: Sind mit Rüstlösch eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.

Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 5

Hauptsprechgruppe: FW-OW-HAUPT	Ausweichsprechgruppe: FW-OW-AUSW-5
Funkrufzeichen: Tank Oberwart (bzw. Einsatzleitung Oberwart)	

Bewerber	
	Alarmierungstext: FF Oberwart: Sirene/B2/Holzlagerbrand/Oberwart/Forstgasse 12 (15:42)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Tank Oberwart und 7 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Oberwart, Ausrückmeldung: Fahren mit Tank und 7 Mann zum Holzlagerbrand in Oberwart, Forstgasse 12 aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Meldung: Rüstlösch Unterwart wurde ebenfalls mitalarmiert, kommen.
Hier Tank Oberwart, verstanden, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	Gegenstelle (Rüstlösch Unterwart): Einsatzleitung Oberwart von Rüstlösch Unterwart, kommen.
Hier Einsatzleitung Oberwart, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Unterwart): Hier Rüstlösch Unterwart, Meldung: Sind mit Rüstlösch und 9 Mann, davon 4 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.
Hier Einsatzleitung Oberwart, warten. <i>Der Bewerber fragt beim Einsatzleiter nach: Hr. Einsatzleiter, Rüstlösch Unterwart ist auf der Anfahrt, erwartet Befehle und fragt, wo der genaue Einsatzort ist.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Der Einsatzort befindet sich auf dem Gelände der Firma Huber von Unterwart kommend die 2. Ausfahrt beim Kreisverkehr. Der Gruppenkommandant soll nach dem Eintreffen zu mir kommen.

Hier Einsatzleitung Oberwart, Meldung: Der Einsatzort befindet sich auf dem Gelände der Firma Huber von Unterwart kommend die 2. Ausfahrt beim Kreisverkehr. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Unterwart): Hier Rüstlösch Unterwart, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Wir sind am Einsatzort eingetroffen.
<i>Bewerber setzt den Status „Am Einsatzort“ an LSZ ab.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Rüstlösch Unterwart ist eingetroffen und hat von mir den Einsatzbefehl erhalten. Sprechgruppe am Einsatzort ist "FW-OW-AUSW-5".
<i>Der Bewerber nimmt ein Handfunkgerät mit der angeordneten Sprechgruppe in Betrieb.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Teile der LSZ mit, dass Ausbreitungsgefahr besteht und wir noch Tank Riedlingsdorf benötigen.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, kommen.
Hier Einsatzleitung Oberwart, Lagemeldung: Es besteht Ausbreitungsgefahr, Befehl: Nachalarmierung von Tank Riedlingsdorf, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Rüstlösch Unterwart soll 2 Mann mit B-Schläuchen zu Tank Oberwart schicken.
<i>Der Bewerber funkt mit dem Handfunkgerät: Rüstlösch Unterwart von Einsatzleitung Oberwart, Befehl: Schicken Sie 2 Mann mit B-Schläuchen zu Tank Oberwart, kommen.</i>	
	Gegenstelle (Rüstlösch Unterwart): Hier Rüstlösch Unterwart, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Oberwart, Einrückmeldung: Sind mit Tank eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.

Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 6

Hauptsprechgruppe: FW-GS-HAUPT	Ausweichsprechgruppe: FW-GS-AUSW-4
Funkrufzeichen: Rüstlösch Güssing (bzw. Einsatzleitung Güssing)	

Bewerber	
	Alarmierungstext: FF Güssing: Sirene/B2/Zimmerbrand/Güssing/Hauptstraße 43 (21:06)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Rüstlösch Güssing und 8 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Rüstlösch Güssing, Ausrückmeldung: Fahren mit Rüstlösch und 8 Mann zum Zimmerbrand in Güssing, Hauptstraße 43 aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Meldung: Tank Tobaj wurde ebenfalls mitalarmiert, kommen.
Hier Rüstlösch Güssing, verstanden, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	Gegenstelle (Tank Tobaj): Einsatzleitung Güssing von Tank Tobaj, kommen.
Hier Einsatzleitung Güssing, kommen.	
	Gegenstelle (Tank Tobaj): Hier Tank Tobaj, Meldung: Sind mit Tank und 8 Mann, davon 3 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.
Hier Einsatzleitung Güssing, warten. <i>Der Bewerber fragt beim Einsatzleiter nach: Hr. Einsatzleiter, Tank Tobaj ist auf der Anfahrt, erwartet Befehle und fragt, wo der genaue Einsatzort ist.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Der Einsatzort befindet sich in der Nähe des Krankenhauses, von Tobaj kommend beim Hauptplatz links abbiegen. Der Gruppenkommandant soll nach dem Eintreffen zu mir kommen.

Hier Einsatzleitung Güssing, Meldung: Der Einsatzort befindet sich in der Nähe des Krankenhauses, von Tobaj kommend beim Hauptplatz links abbiegen. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.	
	Gegenstelle (Tank Tobaj): Hier Tank Tobaj, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Wir sind am Einsatzort eingetroffen.
<i>Bewerber setzt den Status „Am Einsatzort“ an LSZ ab.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Tank Tobaj ist eingetroffen und hat von mir den Einsatzbefehl erhalten. Sprechgruppe am Einsatzort ist "FW-GS-AUSW-4".
<i>Der Bewerber nimmt ein Handfunkgerät mit der angeordneten Sprechgruppe in Betrieb.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Teile der LSZ mit, dass Ausbreitungsgefahr besteht und wir noch Rüstlösch Neustift benötigen.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, kommen.
Hier Einsatzleitung Güssing, Lagemeldung: Es besteht Ausbreitungsgefahr, Befehl: Nachalarmierung von Rüstlösch Neustift, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Tank Tobaj soll 3 Mann mit Atemschutzflaschen zu Rüstlösch Güssing schicken.
<i>Der Bewerber funkt mit dem Handfunkgerät:</i> Tank Tobaj von Einsatzleitung Güssing, Befehl: Schicken Sie 3 Mann mit Atemschutzflaschen zu Rüstlösch Güssing, kommen.	
	Gegenstelle (Tank Tobaj): Hier Tank Tobaj, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Rüstlösch Güssing, Einrückmeldung: Sind mit Rüstlösch eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.

Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 7

Hauptsprechgruppe: FW-JE-HAUPT	Ausweichsprechgruppe: FW-JE-AUSW-3
Funkrufzeichen: Tank Jennersdorf (bzw. Einsatzleitung Jennersdorf)	

Bewerber	
	Alarmierungstext: FF Jennersdorf: Sirene/B2/Brand Triebfahrzeug/Jennersdorf/Bahnhof (19:24)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Tank Jennersdorf und 9 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Jennersdorf, Ausrückmeldung: Fahren mit Tank und 9 Mann zum Brand Triebfahrzeug in Jennersdorf, Bahnhof aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Meldung: Rüstlösch Doiber wurde ebenfalls mitalarmiert, kommen.
Hier Tank Jennersdorf, verstanden, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	Gegenstelle (Rüstlösch Doiber): Einsatzleitung Jennersdorf von Rüstlösch Doiber, kommen.
Hier Einsatzleitung Jennersdorf, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Doiber): Hier Rüstlösch Doiber, Meldung: Sind mit Rüstlösch und 7 Mann, davon 2 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.
Hier Einsatzleitung Jennersdorf, warten. <i>Der Bewerber fragt beim Einsatzleiter nach: Hr. Einsatzleiter, Rüstlösch Doiber ist auf der Anfahrt, erwartet Befehle und fragt, wo der genaue Einsatzort ist.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Der Einsatzort befindet sich am alten Bahnhof, von Doiber kommend beim zweiten Bahnübergang. Der Gruppenkommandant soll nach dem Eintreffen zu mir kommen.

Hier Einsatzleitung Jennersdorf, Meldung: Der Einsatzort befindet sich am alten Bahnhof, von Doiber kommend beim zweiten Bahnübergang. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Doiber): Hier Rüstlösch Doiber, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Wir sind am Einsatzort eingetroffen.
<i>Bewerber setzt den Status „Am Einsatzort“ an LSZ ab.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Rüstlösch Doiber ist eingetroffen und hat von mir den Einsatzbefehl erhalten. Sprechgruppe am Einsatzort ist "FW-JE-AUSW-3".
<i>Der Bewerber nimmt ein Handfunkgerät mit der angeordneten Sprechgruppe in Betrieb.</i>	
	Einsatzleiter (HB): Teile der LSZ mit, dass Ausbreitungsgefahr besteht und wir noch Tank Neumarkt benötigen.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, kommen.
Hier Einsatzleitung Jennersdorf, Lagemeldung: Es besteht Ausbreitungsgefahr, Befehl: Nachalarmierung von Tank Neumarkt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ Burgenland, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Rüstlösch Doiber soll 2 Mann mit Pulverlöscher zu Tank Jennersdorf schicken.
<i>Der Bewerber funkt mit dem Handfunkgerät:</i> Rüstlösch Doiber von Einsatzleitung Jennersdorf, Befehl: Schicken Sie 2 Mann mit Pulverlöscher zu Tank Jennersdorf, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Doiber): Hier Rüstlösch Doiber, verstanden, Ende.
	Einsatzleiter (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Jennersdorf, Einrückmeldung: Sind mit Tank eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.